



Schemat połączenia urządzeń

6. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Linux:
 - interfejs sieciowy serwera podłączony do przełącznika:
 - adres IP: 172.31.3.7/24
 - brama domyślna: adres IP rutera
 - serwer DNS: localhost
 - drugi interfejs sieciowy serwera: wyłączony
 - utwórz w katalogu domowym użytkownika **administrator** podkatalog o nazwie *KOPIE*
 - wykonaj kopię pliku konfiguracyjnego serwera SSH i zapisz ją w katalogu *KOPIE* pod nazwą *ssh_old*
 - nadaj prawa do katalogu *KOPIE*
 - użytkownik: pełne prawa
 - grupa: tylko prawo do odczytu
 - pozostali: brak praw
 - sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku i efekt przekieruj do pliku tekstowego o nazwie *dysk* w katalogu domowym użytkownika **administrator**
7. Skonfiguruj stację roboczą z zainstalowanym systemem Windows:
 - skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy:
 - nazwa połączenia: Egzamin1
 - adres IP: uzyskiwany automatycznie
 - serwer DNS: uzyskiwany automatycznie
 - za pomocą polecenia systemowego wykonaj na stacji roboczej test poprawności pobrania adresu IP z serwera DHCP

UWAGA: Zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia poprawności nadania adresu IP dla stacji roboczej.

- na dysku C:\ utwórz folder o nazwie *WSPÓLNY*
- za pomocą poleceń systemowych udostępni folder *WSPÓLNY* jako zasób sieciowy:
 - nazwa udziału: *NASZ_EGZAMIN*
 - maksymalna liczba użytkowników: 10
 - opis: Materiały egzaminacyjne zdających

W arkuszu egzaminacyjnym w Tabeli 2. *Polecenia Windows* zapisz użyte polecenie z wszystkimi wymaganymi parametrami

- za pomocą poleceń systemowych dodaj użytkownika **uczen1** z hasłem **zaq1@WSX** z ustawionym czasem wygaśnięcia konta na 25.11.2025 r. W arkuszu egzaminacyjnym w tabeli 2 zapisz użyte polecenie z wszystkimi wymaganymi parametrami
- za pomocą poleceń systemowych utwórz grupę użytkowników o nazwie **uczniowie** W arkuszu egzaminacyjnym w tabeli 2 zapisz użyte polecenie z wszystkimi wymaganymi parametrami
- dodaj konto **uczen1** do grupy **uczniowie**
- zmień właściciela folderu *WSPÓLNY* na użytkownika **uczen1**